



## G13-E

Stromerzeuger mit E-Start & Fernbedienung

### PRODUKT-INFORMATION

#### Technische Daten Stromerzeuger G13-E

Benzin-Synchron-Generator mit 100% Kupferwicklung

Max. Leistung	12,0 kW
Dauerleistung	11,0 kW
Steckdosen	2 x 230V / 16A, 1 x 400V / 16A
Frequenz	50 Hz
Startsystem	Reversierstarter, E-Start, Fernstart
Baumaße (L/B/H)	980 / 695 / 730 mm

Gewicht (netto / brutto)	155 / 170 kg
Verpackung (L/B/H)	1010 / 715 / 760 mm

#### Technische Daten Motor LC 2V78

Motor-Bauart	4-Takt OHV Benzinmotor
Max. Nennleistung	12,0 kW bei 3.600 U/min
Max. Drehmoment	43,5 Nm bei 2.500 U/min
Hubraum	678 cm <sup>3</sup>
Volumen Öltank	1,1 Liter
Abmessungen (L/B/H)	1080 / 660 / 800 mm
Gewicht	85 kg



Art. Nr.: G13E

EAN: 40 47424 00490 6

Unverb. VK-Preis in EUR:

#### Ausstattungsmerkmale:

- 4-Takt OHV Benzinmotor
- Ölmangel – Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- Betriebsstundenzähler und Tankfüllstandsanzeige
- Starterbatterie 12V
- Tragegriff klappbar
- Startsystem mit Reversierstarter, Elektrostarter und Fernstart